


# DMX Control Modes

## Standard Modus


Standard Modus		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5 6 - 255	<b>Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
2	0-5 6 - 250 251 - 255	<b>Shutter Dauer</b> Vorgegebene Dauer 50ms Impulsdauer kurz-lang Blinder-Modus an (max. Helligkeit)
3	0 – 5 6 - 10 11 – 250 251-255	<b>Blitzgeschwindigkeit</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 – 25 Hz Offen
4	0 – 255	<b>Shuttereffekte</b> (sh. Shuttereffekt-Tabelle)
5	0 – 255	<b>Patterneffekte</b> (sh. Patterneffekt-Tabelle)
6	0 - 255	<b>Geschwindigkeit Patterns</b>



# DMX Control Modes

## Advanced Modus

Advanced Modus		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5 6 - 255	<b>Masterdimmer</b> Blackout 0 – 100%
2	0-5 6 - 250 251 - 255	<b>Shutter Dauer</b> Vorgegebene Dauer 50ms Impulsdauer kurz-lang Blinder-Modus an(max. Helligkeit)
3	0 – 5 6 - 10 11 – 250 251-255	<b>Blitzgeschwindigkeit</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 – 25 Hz Offen
4	0 – 255	<b>Shuttereffekte</b> (sh. Shuttereffekt-Tabelle)
5	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 1 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
6	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 2 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
7	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 3 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
8	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 4 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
9*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 5 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%
10*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 6 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%
11*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 7 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%
12*	0 – 5	<b>LED Segment 8 Dimmer*</b> Blackout




# DMX Control Modes

	6 - 255	0 – 100%
--	---------	----------

## Pixel Modus


Pixel Modus		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 1 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
2	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 2 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
3	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 3 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
4	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 4 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
5*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 5 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%
6*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 6 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%
7*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 7 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%
8*	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 8 Dimmer*</b> Blackout 0 – 100%



# DMX Control Modes


## Full Control Modus

Full Control Modus		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5 6 - 255	<b>Masterdimmer</b> Blackout 0 – 100%
2	0-5 6 - 250 251 - 255	<b>Shutter Dauer</b> Vorgegebene Dauer 50ms Impulsdauer kurz-lang Blinder-Modus an (max. Helligkeit)
3	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 1 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
4	0 – 5 6 - 10 11 – 250 251-255	<b>LED Segment 1 Blitzgeschwindigkeit</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 – 25 Hz Offen
5	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 2 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
6	0 – 5 6 - 10 11 – 250 251-255	<b>LED Segment 2 Blitzgeschwindigkeit</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 – 25 Hz Offen
7	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 3 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
8	0 – 5 6 - 10 11 – 250 251-255	<b>LED Segment 3 Shutter Blitzgeschwindigkeit</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 – 25 Hz Offen
9	0 – 5 6 - 255	<b>LED Segment 4 Dimmer</b> Blackout 0 – 100%
10	0 – 5	<b>LED Segment 4 Blitzgeschwindigkeit</b> Kein Blitz / Blackout



# DMX Control Modes

	6 - 10 11 - 250 251-255	Einzelblitz 0,5 - 25 Hz Offen
11*	0 - 5 6 - 255	<b>LED Segment 5 Dimmer*</b> Blackout 0 - 100%
12*	0 - 5 6 - 10 11 - 250 251-255	<b>LED Segment 5 Blitzgeschwindigkeit*</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 - 25 Hz Offen
13*	0 - 5 6 - 255	<b>LED Segment 6 Dimmer*</b> Blackout 0 - 100%
14*	0 - 5 6 - 10 11 - 250 251-255	<b>LED Segment 6 Blitzgeschwindigkeit*</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 - 25 Hz Offen
15*	0 - 5 6 - 255	<b>LED Segment 7 Dimmer*</b> Blackout 0 - 100%
16*	0 - 5 6 - 10 11 - 250 251-255	<b>LED Segment 7 Blitzgeschwindigkeit*</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 - 25 Hz Offen
17*	0 - 5 6 - 255	<b>LED Segment 8 Dimmer*</b> Blackout 0 - 100%
18*	0 - 5 6 - 10 11 - 250 251-255	<b>LED Segment 8 Blitzgeschwindigkeit*</b> Kein Blitz / Blackout Einzelblitz 0,5 - 25 Hz Offen




# DMX Control Modes

## Easy Modus A

Easy Modus A		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5	<b>Shutter Kanal</b>
	6 – 249	Blackout
	250 -	Blitzgeschwindigkeit 0,5 – 50 Hz
	255	Blinder-Effekt (Full on)

## Easy Modus B

Easy Modus B		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5	<b>Dimmer 0 - 100%</b>
	6 - 255	Blackout 0 – 100%
2	0 – 255	<b>Shutter Dauer</b> 0 – 650ms
3	0 – 5	<b>Blitzgeschwindigkeit</b>
	6 - 255	Einzelblitz 0,5 – 50 Hz



# DMX Control Modes

## Easy Modus C

Easy Modus C		
CH	Wert	Funktion
1	0 – 5	<b>Dimmer</b> Blackout
	6 - 255	0 – 100%
2	0 – 255	<b>Shutter Dauer</b> Duration 0 – 650ms
3	0 – 5	<b>Blitzgeschwindigkeit</b> Einzelblitz
	6 - 255	0,5 – 50 Hz
4	0 – 5	<b>Shuttereffekte</b> Keine Funktion
	6 – 42	Dimmen aufwärts
	43 – 85	Dimmen abwärts
	86 – 128	Dimmen aufwärts/Dimmen abwärts
	129 – 171	Random
	172 – 14	Gewitter
	215 - 255	Einzelblitz